

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/czujka-pir-md-19b7-do-sterowania-oswietleniem-el-home-p-195578.html>



CZUJKA PIR MD-19B7 DO STEROWANIA OŚWIETLENIEM EL HOME

Cena	42,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	MD-19B7
Kod EAN	5905548278162

Opis produktu

Czujka ruchu MD-19B7 przeznaczona jest do sterowania oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi zasilanymi napięciem 12 ... 24V DC. Wykrycie ruchu w polu widzenia czujnika powoduje podanie zasilania do odbiornika na czas określony nastawą wbudowanego opóźniacza czasowego. Ponadto urządzenie zostało wyposażone w czujnik natężenia światła oraz regulator najwyższego natężenia oświetlenia, przy którym czujka zadziała.

Wbudowany w czujkę przełącznik poza trybem PIR, w którym czujka kontroluje zasilanie odbiornika, umożliwia załączenie lub odłączenie sterowanego urządzenia - z pominięciem stanu czujki. Maksymalne obciążenie zastosowanego w czujce przekaźnika wynosi 60W przy napięciu 12V lub 120W dla napięcia 24V.

Rodzaj czujnika:	Pasywna podczerwień (PIR)
Kąt detekcji:	120 ° (montaż na ścianie) , 360 ° (montaż na suficie)
Zasięg:	Ø 3 m (montaż na ścianie) , Ø 6 m (montaż na suficie)
Zastosowanie:	Do zastosowań wewnętrznych
Regulacja czułości:	10 Lux / 2000 Lux (przełączane)
Zalecana wysokość montażu:	1.8 ... 2.5 m nad podłogą (montaż na ścianie) 2.2 ... 4.0 m (montaż na suficie)
Regulacja uchwytu:	
Regulacja czasu załączenia oświetlenia:	5 s / 30 s / 1 minuta / 3 minuty / 5 minut / 8 minut
Maksymalne obciążenie wyjść:	60 W @ 12 V DC 120 W @ 24 V DC
Odporność na zwierzęta:	
Zasilanie:	12 V / 24 V DC
Klasa szczelności:	IP20
Kolor:	Biały
Waga:	0.04 kg (łącznie)
Wymiary:	Ø 18 x 26 mm (czujnik)

Temperatura pracy:	56 x 37 x 26 mm (moduł przekaźnika i sterowania) -18 °C ... 40 °C
Producent / Marka:	EL HOME
Gwarancja:	2 lata