

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/dtm-slim3-fotokomorki-natynkowe-12-24v-acdc-p-95264.html>

DTM Slim3 fotokomórki natynkowe 12-24V AC/DC



Cena	159,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	SLIM3
Kod EAN	2110000626006
Producent	DTM

Opis produktu

REGULACJA KĄTA PATRZENIA W POZIOMIE 180°
FUNKCJA SYNCHRONIZACJI DWÓCH PAR FOTOKOMÓREK

Fotokomórka SLIM3 przeznaczona jest do pracy w systemach bramowych jako element bezpieczeństwa. Posiada wąską i solidną obudowę. Zastosowanie obwodu wyjściowego z dwoma przełącznikami i możliwością regulacji ustawień elementów optycznych w poziomie w zakresie do 180°, pozwalają uzyskać bardzo wysoki poziom ochrony przy zachowaniu wysokiej estetyki i łatwości montażu. Fotokomórka SLIM3 posiada funkcję synchronizacji umożliwiającą zamontowanie dwóch par fotokomórek z nakładającym się obszarem zasięgu optycznego. Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń (IP54).

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- efektowna bryzgoszczelna obudowa
- wysoka odporność na zakłócenia z obcych źródeł światła
- podwójny przełącznik na wyjściu
- wyjścia stykowe NO lub NC

PARAMETRY PODSTAWOWE

gabaryty zewnętrzne obudowy (szer. x głęb. x wys.):	37x36x120mm
sposób montażu:	obudowa natynkowa, bryzgoszczelna, IP-54
materiał obudowy:	poliwęglan
temperatura pracy (min./max.):	-20°C / +55°C
waga:	80g

PARAMETRY FOTOKOMÓRKI

gwarantowany zasięg działania:	1-15m
zasilanie nadajnika i odbiornika:	12/24V AC/DC ?10%
pobór prądu odbiornika:	max. 25mA
pobór prądu nadajnika:	max. 25mA

PARAMETRY LAMPY SYGNALIZACYJNEJ (WERSJA LED)

zasilanie lampy sygnalizacyjnej:	12?24V AC/DC ?10%
pobór prądu lampy sygnalizacyjnej:	max. 150mA
technologia:	LED
tryb pracy:	ciągły lub impulsowy, wbudowany przerywacz
odporność na wstrząsy i wibracje:	wysoka

ELEMENTY WYKONAWCZE

wyjścia stykowe (typ / maksymalne obciążenie):	NO lub NC / 1A (24V AC/DC)
--	----------------------------

FUNKCJONALNOŚĆ

regulowany kąt patrzenia:	180° w poziomie w nadajniku i odbiorniku, umożliwia zamontowanie fotokomórki na płaszczyźnie równoległej do bramy
interfejs użytkownika:	sprzętowy interfejs na dwóch diodach LED sygnalizujących podłączenie zasilania oraz ułatwiające synchronizację promienia nadajnika z odbiornikiem
dotatkowe zabezpieczenie:	układ wyjściowy o zwiększonym stopniu bezpieczeństwa (w przypadku uszkodzenia, wyjście fotokomórki przechodzi zawsze w stan naruszenia)
funkcja synchronizacji:	możliwość zamontowania dwóch par fotokomórek z nakładającym się obszarem zasięgu optycznego, zabezpieczenie przez zakłócaniem się fotokomórek, wymaga zasilania AC