

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/nice-przejsciowka-ox2ubp-p-117661.html>

NICE Przejściówka OX2UBP



Cena	130,00 zł
Dostępność	na zamówienie
Numer katalogowy	OX2UBP_Z3
Producent	Nice

Opis produktu

OX2UBP jest interfejsem sprzętowym z **2 wyjściami przełącznikowymi** wyposażonymi w złącze SM. Umożliwia podłączenie odbiorników radiowych Nice z serii "XI" (SMXI, SMXIS, OXI, OXIF, OXIT, OXIFM, OXIBD, OXILR) do central sterujących innych producentów.

Wyjścia przełączników mają styk bezpotencjałowy, więc urządzenie może być użyte w każdym rodzaju centrali z wejściem do sterowania otwieraniem, zamykaniem lub skokowym.

Dane techniczne:

- Typologia: interfejs sprzętowy z 2 wyjściami z niezależnymi przełącznikami z wtykiem do odbiorników XI
- Typ wyjść: 2 izolowane styki typu NO (zmieniane na NC)
- Zasilanie: 12÷35 Vdc; 12÷28 Vac 50/60 Hz
- Pobór w spoczynku: 25 mA przy 24 Vac (z odbiornikiem OXI)
- Pobór 2 aktywnych przełączników: 50 mA przy 24 Vac (z odbiornikiem OXI)
- Wydajność styków przełącznikowych: maksymalnie 0,5 A i maksymalnie 48 Vac (obciążenie rezystancyjne: $\cos \phi = 1$)
- Czas styków przełącznikowych na wyjściu: życie mechaniczne > 1000000 cykli; elektryczne > 200000 cykli (obciążenie rezystancyjne: 0,25 A; 24 Vcc)
- Użytkowanie w środowisku kwaśnym, zasolonym lub potencjalnie wybuchowym: nie
- Montaż: we wnętrzu automatyki lub wyłącznie we wnętrzu odpowiednich obudów ochronnych
- Stopień ochrony obudowy: IP30
- Temperatura eksploatacji: -20°C ÷ +70°C
- Wymiary: 56x53x23 mm
- Masa: 33 g