

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/ps-miernik-satlink-combo-stc-p-187309.html>

PS Miernik Satlink Combo S/T/C.



Cena	1 309,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	LXWS6979
Kod EAN	5902270721324

Opis produktu

Miernik Satlink Combo S/T/C.

Wysokiej jakości miernik sygnału firmy Satlink model WS-6979 COMBO z kolorowym wyświetlaczem LCD pozwalający łatwo i precyzyjnie ustawić antenę satelitarną lub naziemną. Miernik posiada kilkanaście pozycji satelitarnych (satelity + transpondery) dodatkowo jest możliwość edycji każdego parametru. Model WS-6979-COMBO posiada pomiar kanałów DVB-S2/T2. W komplecie zasilacz oraz przewód zasilający do kamer 12 V. Menu miernika w języku polskim znacznie ułatwia pracę z urządzeniem.

Product Description

Standards: DVB-S2/S, DVB-T/T2
Connector Type F Type
Input Frequency 950 to 2150 MHz
Signal Input Level - 65 to -25 dBm
Band Switch Control 22KHz
LNB Supply 13V/18V, IMax 400mA
Demodulation Type QPSK,8PSK,16APSK
Symbol Rate 2
Connector Type FEMALE Type
Input Frequency 48 to 862 MHz
Signal Input Level -79.5dBm (MAX)
ANT Supply 5V, 12V/17V Imax 100mA
Demodulation Type QPSK,16QAM,64QAM,256QAM
LCD Type TFT TRANSMISSIVE
Number of Dots 480(RGB) x272
Active area (WxH) 95.04x53.86 mm2
Connector Type 3.5 mm jack
Video Output CVBS,
Audio output Stereo Audio L/R output
HDMI output connector
Format HDMI 1.3a
Connector Type 3.5 mm jack
Video input CVBS,
Audio input Stereo Audio L/R input
Video decompression MPEG-2 MP@HL, MPEG-1 Decoding,MPEG-4 ASP@L5 HD resolution,H.264 MP&HP@L4,HW JPEG decoding
Resolving rate PAL-25 frame@720*576,NTSC-30 frame@720*480,
Signal compatibility Support conversion for different video formats
Video Format 4:3,16:9,By Pan & Scan and Letter Box conversion
Audio decompression MPEG-1 Layer I/II ,MPEG-2 Layer I/II,
Audio output mode Stereo, Mono,R/L
Connector USB
Data protocol USB2.0 interface
File management system NTFS,FAT32,FAT16

file format wma,mp3,mp4,avi,jpg,jpeg,bmp,img

Microprocessor NOVATEK

Clock Frequency 500MHz

SDRAM Memory 1Gbit DDR3

Li-Ion Battery 7.4V/3000mAh(The machine behind labelingshall prevail)

Adapter OUTPUT :DC12V/1.5A, INTUPT :100-240VAC 50/60Hz(Willbe subject to actual configuration)

Power consumption Max. 10W

Size (W x D x H) 9.5x15.5x4.5(cm)

Instrukcja ręcznego dodawania satelity HotBird do listy:

MENU - INNE - Lista Satelitów - (czerwony przycisk) **Dodaj** -

Nazwa satelity: Hot Bird (nazwa edytowalna)

Położenie: Wschód

Długość geograficzna: 013.0

Następnie klikamy przycisk **OK** celem potwierdzenia zapisu. Od tej chwili do listy satelitówodpisany jest nowy satelita.

Miernik

Wskazanie siły i jakości sygnału

Sygnał dźwiękowy znalezienia satelity

Bateria

Możliwość edycji satelity, transpondera, częstotliwości

Obsługa DiSEqC

Możliwość aktualizacji oprogramowania poprzez złącze USB

DVB-S2 DVB-T2 HD Mpeg4 combo

TAK

TAK (możliwość wyłączenia)

LI-ION 7.4 V 3000 mAh

TAK

1.0 / 1.1 / 1.2 oraz 22 kHz

TAK