

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/mikrofalowy-czujnik-ruchu-maclean-zasieg-8m-max-obciazenie-1200w-ip20-58-ghz-mce316-p-148823.html>



Mikrofalowy czujnik ruchu Maclean, zasięg 8m, max. obciążenie 1200W, IP20, 5.8 GHz, MCE316

Cena	27,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	85134
Kod EAN	5902211133582

Opis produktu

MCE316 jest połączeniem mikrofalowego czujnika ruchu i sensora zmierzchu. Służy do automatycznego sterowania oświetleniem co pozwala zaoszczędzić zużycie energii elektrycznej. Ponieważ wszystkie elementy sterujące są zintegrowane w jednej obudowie, urządzenie jest bardzo łatwe w montażu.

Czujnik mikrofalowy charakteryzuje się wysoką czułością, co pozwala na wykrywanie ruchu również przez drzwi, panele, szyby lub cienkie ścianki.

Pokrętko TIME służy do regulacji czasu oświetlenia (od około 10 sek do 12 minut). Pokrętkiem LUX ustawiamy czułość światła otoczenia (zakres od 3 do 2000 LUX). Gdy światło otoczenia jest niewystarczające i chcemy, aby urządzenie pracowało zarówno w dzień jak i w nocy ustawiamy pokrętko w pozycji dzień (ikona słońca).

Pokrętko SENS służy do regulacji czułości, którą można ustawić w zależności od lokalizacji. Odległość wykrywania przy niskiej czułości może wynosić 2 m, a wysoka czułość może wynosić 16 m, co pasuje do dużych pomieszczeń.

Specyfikacja- Producent: Maclean

- Model: MCE316
- Kolor: biały
- Napięcie zasilania: 220-240 V/AC
- Częstotliwość zasilania: 50/60 Hz
- Czujnik oświetlenia: 3-2000LUX (regulowany)
- System HF: Radar CW 5,8 GHz, pasmo ISM
- Opóźnienie czasowe: min. 10s +/-3s, max. 12 min +/-1 min.
- Maksymalne obciążenie: 1200W (lampy żarowe) 300W (lampy energooszczędne)
- Stopień ochrony: IP20
- Zasięg wykrywania: horyzontalnie 360° / pionowo 180°
- Odległość wykrywania (regulowana): ściana 5-15 m, sufit 1-8 m (promień)
- Moc transmisji:
- Wysokość montażu: ściana - 1,5 do 3,5 m; sufit - 2 do 8 m

-
- Pobór mocy: około 0.9 W
 - Prędkość detekcji ruchu: 0.6 - 1.5 m/s
 - Ochrona przed porażeniem elektrycznym: II

Zestaw zawiera- Mikrofalowy czujnik ruchu Maclean MCE316

- Instrukcja obsługi
- Opakowanie producenta

Cechy- Połączenie mikrofalowego czujnika ruchu z czujnikiem zmierzchu

- Proste i energooszczędne rozwiązanie dla oświetlenia LED
- Bardzo łatwy montaż
- Regulacja czasu świecenia od 10 sekund do 12 minut
- Regulacja poziomu natężenia światła przy którym urządzenie zaczyna działać (czujnik zmierzchu)
- Maksymalne obciążenie: 1200W (lampy żarowe) 300W (lampy energooszczędne)