

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/pilot-do-gniazek-maclean-mce150-p-136745.html>

Pilot do gniazek Maclean, MCE150



Cena	17,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	46758
Kod EAN	5902211105534

Opis produktu

Pilot do gniazek Maclean Energy MCE150

PROGRAMOWANIE:

1. Otwórz pokrywę pilota i umieść w środku dwie baterie AAA 1.5V. Następnie naciśnij On/Off by sprawdzić, czy działa. Jeśli dioda LED na pilocie oświeci się, baterie działają poprawnie.
2. Podłącz gniazdko do prądu, wskaźnik LED zacznie migać. Wejdź do trybu wyboru kanału na pilocie. Uwaga: Gniazdko wyjdzie z trybu wyboru kanału po 29 sekundach bezczynności.
3. Na pilocie naciśnij A-On, B-ON, C-ON albo D-ON, aby dopasować się z gniazdkiem. Po poprawnym połączeniu, wskaźnik LED przestanie migać. Gotowe - można teraz włączyć lub wyłączyć gniazdko poprzez naciśnięcie ON/OFF.
4. Usunięcie pojedynczego kanału: Odłącz i ponownie podłącz gniazdko do prądu (dioda led zacznie powoli migać w trybie wyboru kanału). Następnie naciśnij i przytrzymaj guzik OFF dopóki dioda LED nie zacznie szybko migać (około 3-4 sekund), co będzie oznaczać że wybrany kanał został usunięty. Po wyczyszczeniu kanału, odbiornik powróci do trybu wyboru. Całkowity czas na wybór kanału to 29 sekund.
5. Usunięcie wszystkich wybranych kanałów: Odłącz gniazdko z prądu i ponownie podłącz (dioda led zacznie powoli migać w trybie wyboru kanału) następnie naciśnij i przytrzymaj guzik OFF 'ALL ON/OFF' dopóki wskaźnik led nie zacznie szybko migać (około 3-4 sekund), co będzie oznaczać że wszystkie wybrane kanały ON/OFF zostały usunięte. Po wszystkim dioda led przestanie migać.

Specyfikacja techniczna

- Pilot do gniazek Maclean MCE151 oraz MCE153
- Zasięg: do 30m w otwartej przestrzeni
- Częstotliwość sterowania: 433.92MHz
- Zasilanie pilota: 2 szt AAA 1.5V (w zestawie)
- Pilot kompatybilny z gniazdkami: Maclean MCE151 oraz MCE153
- Gwarancja: 2 lata

Zestaw zawiera

Pilot do gniazek Maclean Energy MCE150

Komplet baterii do pilota
Oryginalne opakowanie producenta
Dowód zakupu