

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/pilot-maclean-samokopiujacy-czestotliwosc-433-92mhz-staly-kod-universalny-mce97-p-109589.html>



Pilot Maclean, Samokopiujący, Częstotliwość 433,92Mhz, Stały kod, Uniwersalny, MCE97

Cena	47,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	38148
Kod EAN	5902211100133

Opis produktu

Cechy produktu:

Wysokiej jakości fabrycznie nowy pilot firmy Maclean. Urządzenie adresowane jest do osób które posiadają oryginalny pilot i chciałyby dorobicz zapasowy. Posiada elegancką wytrzymałą obudowę z chromowanymi wstawkami i rozsuwaną klapką.

Pilot kopiuje sygnał większości pilotów (do bram, sterowników, alarmów, samochodów) z kodem stałym na 433,92 Mhz.

- Funkcje: kopiowanie kodów, kasowanie kodów i przywracanie kodów.
- 4 wbudowane przyciski do wykorzystania.
- Bardzo szybko i łatwo się programuje.
- Opakowanie: woreczek strunowy.

Kasowanie pamięci pilota:

- Naciśnij i przytrzymaj równocześnie przycisk A i B - po dwóch sekundach dioda mignie trzykrotnie.
- Puść przycisk B po czym szybko naciśnij i puść go 3razy (przycisk A musi być cały czas wciśnięty). Po chwili czerwona dioda zacznie szybko migać.
- Puść oba przyciski.
- Pamięć pilota została skasowana (po naciśnięciu jakiegokolwiek przycisku czerwona dioda nie zapala się).

Kopiowanie sygnału:

- Aby rozpocząć kopiowanie należy wcześniej skasować z pilota zapisane wcześniej kody przycisków (patrz: "Kasowanie pamięci pilota").
- Przybliż oba piloty do siebie i naciśnij na nich przycisk, który chcesz skopiować - dioda mignie wolno 3 razy po czym zacznie szybko migać co oznacza, że przycisk został poprawnie skopiowany.
- Czynność należy powtórzyć z kolejnymi przyciskami pilotów.

-
- Należy pamiętać że oba piloty muszą być bardzo blisko siebie i muszą mieć sprawne baterie.

Przywracanie pamięci:

- Naciśnij jednocześnie przycisk A i D - dioda mignie trzy razy i po chwili zacznie szybko migać. Oznacza to, że pamięć została poprawnie przywrócona.

Jednostka miary: szt.