

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/pilot-samokopiujacy-kompatybilny-z-nice-one-nice-flors-ditec-v2-maclean-czestotliwosc-43392mhz-zmienny-kod-mce91-p-109552.html>



Pilot samokopiujący kompatybilny z Nice-One / Nice-Flors / DiTEC / V2 Maclean, częstotliwość 433.92Mhz, zmienny kod, MCE91

Cena	44,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	38142
Kod EAN	5902211100072

Opis produktu

Opis produktu:

Wysokiej jakości fabrycznie nowy pilot firmy Maclean. Urządzenie adresowane jest do osób które posiadają oryginalny pilot i chciałyby dorobic zapasowy. Posiada elegancką wytrzymałą obudowę z chromowanymi wstawkami i rozsuwaną kłapką.

Pilot kopiuje sygnał większości pilotów (do bram, sterowników, alarmów, samochodów) z kodem zmiennym na 433,92 Mhz.

- Funkcje: kopiowanie kodów, kasowanie kodów i przywracanie kodów.
- 4 wbudowane przyciski do wykorzystania.
- Bardzo szybko i łatwo się programuje.
- Opakowanie: woreczek strunowy.

Kasowanie pamięci pilota:

- Naciśnij i przytrzymaj równocześnie przycisk A i B - po dwóch sekundach dioda mignie trzykrotnie.
- Puść przycisk B po czym szybko naciśnij i puść go 3razy (przycisk A musi być cały czas wciśnięty). Po chwili czerwona dioda zacznie szybko migać.
- Puść oba przyciski.
- Pamięć pilota została skasowana (po naciśnięciu jakiegokolwiek przycisku czerwona dioda nie zapala się).

Kopiowanie sygnału:

- Aby rozpocząć kopiowanie należy wcześniej skasować z pilota zapisane wcześniej kody przycisków (patrz: "Kasowanie pamięci pilota").
- Przybliż oba piloty do siebie i naciśnij na nich przycisk, który chcesz skopiować - dioda mignie wolno 3 razy po czym zacznie szybko migać co oznacza, że przycisk został poprawnie skopiowany.
- Czynność należy powtórzyć z kolejnymi przyciskami pilotów.

- Należy pamiętać że oba piloty muszą być bardzo blisko siebie i muszą mieć sprawne baterie.

Przywracanie pamięci:

- Naciśnij jednocześnie przycisk A i D - dioda mignie trzy razy i po chwili zacznie szybko migać. Oznacza to, że pamięć została poprawnie przywrócona.

Jednostka miary: szt.