

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/radio-cb-alan-42ds-amfm-digital-squelch-p-100808.html>



Radio CB ALAN 42DS AM/FM DIGITAL SQUELCH

Cena	684,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	URZ0622
Kod EAN	8011869200007

Opis produktu

LAN 42 MULTI jest niewielkich wymiarów przenośnym radiotelefonem CB z możliwością szybkiej adaptacji w samochodzie.

Aktualna wersja pozwala na łatwą zmianę zakresu częstotliwości na jeden z kilku europejskich standardów CB.

Synteza częstotliwości realizowana za pomocą pętli fazowej PLL, a pobór prądu redukuje automatyczny układ oszczędzania baterii.

Duży, wielofunkcyjny, podświetlany wyświetlacz pokazuje informacje o parametrach pracy urządzenia.

Zewnętrzny, opcjonalny mikrofonogłośnik, poprawiający komfort obsługi, może być podłączony do gniazda akcesoryjnego.

W którym zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne zapewniające wyjątkowy komfort użytkowania i wysoką skuteczność łączności.

Q UP/Q DOWN szybka zmiana kanałów co10

Scan automatyczne szukanie rozmowy

Szybki wybór kanału priorytetowego 9 (alarmowego)

DW przycisk umożliwia monitorowanie dwóch kanałów w tym samym czasie

LOCK blokada klawiatury

H/L zmiana mocy nadawczej 4/1 W

Podświetlone elementy sterowania umożliwiają łatwą obsługę radiotelefonu w nocy

Dzięki użyciu materiałów najwyższej, jakości, obwodów drukowanych odpornych na wstrząsy, monolitycznych układów scalonych, syntezerę częstotliwości PLL

Midland Alan 42 Plus Multi gwarantuje całe lata bezawaryjnej pracy

DANE TECHNICZNE

OGÓLNE

Zakres częstotliwości: 26.960-27.400 MHz

Ilość kanałów: 40 AM/FM

Rodzaje emisji: A3E (AM), F3E (FM)

Kontrola częstotliwości: Pętla fazowa PLL

Impedancja anteny: 50 Ohm

Głośnik: 0,5 W/ 8 Ohm

Mikrofon: pojemnościowy

Zasilanie: 7,2-13,2Vdc

Gniazdo antenowe: 50 Ohm, BNC

Wymiary: 30(L) x 140(H) x 70(D)mm

Waga: 190g bez baterii

ODBIORNIK

System odbioru: superheterodyna z podwójną przemianą częstotliwości

Czułość: 0.5uV (AM), 0.25 (FM) przy 10dB SINAD

Częstotliwości pośrednie: I°IF:10.695 MHz II°IF:455 KHz

Separacja kanałów: 60dB

Tłumienie cz. lustrzanej: 60dB

Moc wyjść. audio @10% THD: 0.5 W @ 8 Ohm

Zniekształcenia audio: 3% @

Pasmo przenoszenia: 400 Hz ÷ 2400 Hz

Pobór prądu podczas czuwania: 100mA, 45mA włączony tryb SAVE

NADAJNIK

Moc wyjściowa: 1 lub 4W przełączana AM/FM

Modulacja: AM: 90%, FM:1.8KHz ± 0.2kHz

Pasmo przenoszenia: 500 Hz ÷ 3 kHz

Maksymalny pobór prądu: 1100mA (Bez modulacji)

WYPOSAŻENIE

W skład kompletu wchodzi:

Radiotelefon z uchwytem za pasek

Krótką anteną helikalną (20cm)

Pojemnik na akumulatory z gniazdem do ładowania

Ładowarka sieciowa

Pojemnik na baterie

Adaptor zasilający z wyjściem na antenę zewnętrzną (gniazdo 50 Ohm UHF)

Instrukcja obsługi

CE deklaracja zgodności