

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/radio-cb-midland-m-mini-amfm-multi-usb-p-100811.html>



Radio CB Midland M-Mini AM/FM multi USB

Cena	423,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	URZ0865
Kod EAN	8011869203145

Opis produktu

Midland wprowadza nowy, miniaturowy radiotelefon CB, odmienny od konkurencyjnych modeli w tej klasie urządzeń.

Wyjątkowym atutem jest dodatkowe gniazdo USB, pozwalające ładować inne urządzenia np.: smartfon

Metalowa obudowa oprócz trwałości zapewnia szczelność elektromagnetyczną.

Multistandard, regulowana czułość odbiornika, blokady szumów manualna i automatyczna, szybki dostęp do kanału 9/19 również znalazły na liście możliwości najnowszego Midlanda M-MINI USB

- > Odłączany mikrofon (ze złączem RJ45 Western)
- > Gniazdo USB z przodu do ładowania urządzeń mobilnych
- > Kabel zasilający z wtyczką do gniazda zapalniczki
- > SQ Automatyczna blokada szumów regulowana A0-A9
- > SC automatyczne szukanie rozmowy
- > Szybki wybór kanałów priorytetowych 19 (drogowego) lub kanału 9 (alarmowego)
- > Włączona regulacja czułości odbiornika

CB RADIO MIDLAND M-MINI USB AM/FM + wtyk zapalniczki
DANE TECHNICZNE OGÓLNE

Ilość kanałów: 40 AM PL
Zakres częstotliwości: 26.960 – 27.405 MHz
Typ modulacji: AM/FM
Kontrola częstotliwości: Pętla fazowa PLL
Temperatura pracy: -10/+55 °C
Zasilanie: 13.8V DC ±15%
Gniazdo antenowe: 50 Ohm, PL-259
Wymiary zewnętrzne: 110(L)x27(H)x120(P) mm b/z ramki
Waga: 0,395kg
ODBIORNIK

Czułość: 0.5μV przy 20dB SINAD w AM/FM
Częstotliwości pośrednie: 10.695 MHz i 455 KHz
Separacja kanałów: 60 dB
Tłumienie częstotliwości lustrzanej: 65 dB
Moc wyjściowa audio: 3.0 W, 8 Ohm
Zniekształcenia akustyczne: Pobór prądu przy odbiorze: 0.3 A nominalnie/1.3 A maximum

NADAJNIK

Moc wyjściowa: 4W

Modulacja: AM: od 85% do 95%, FM: 1,8 KHz $\pm$ 0,2 KHz

Pasma przenoszenia: 500 Hz $\div$ 3 kHz

Impedancja wyjściowa: 50 Ohm

Pobór prądu: 2 A maximum