

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/rejestrator-ip-nvr1104hs-w-s2-ce-wi-fi-4-kanaly-dahua-p-124349.html>



REJESTRATOR IP NVR1104HS-W-S2-CE Wi-Fi, 4 KANAŁY DAHUA

Cena	401,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	NVR1104HS-W-S2-CE
Kod EAN	6923172542984

Opis produktu

Rejestrator sieciowy posiadający możliwość pracy z kamerami Wi-Fi Dahua obsługującymi standardy 802.11 b/g/n

Standard:	TCP/IP
Obsługiwane rozdzielczości:	max. 6 Mpx - 3072 x 2048 px
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Obsługa audio:	4 Kanały - Audio z kamer
Wejścia audio:	1 szt. CINCH
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	Smart H.265 / H.265 / Smart H.264 / H.264 / MJPEG
Przepływność (bitrate):	max. 40 Mb/s max. 16 Mb/s Wi-Fi
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 16 TB SATA
Tryby nagrywania:	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie 1 lub 4 kanałów, funkcja Smart Playback
Interfejs sieciowy:	1 x RJ-45 10/100 Base-TX 2.4 GHz Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n
Funkcje sieciowe:	Wbudowany moduł Wi-Fi - Współpraca z kamerami Dahua : Automatyczne, inteligentne parowanie, Zdalna konfiguracja, Zdalne zarządzanie Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-server
Protokoły sieciowe:	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, Alarm Server, P2P
ONVIF:	

		
Domyślny adres IP:	192.168.1.108	
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	
Porty dostępu przez www:	80, 37777	
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777	
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Darmowa aplikacja DMSS iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną	Android:
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	
USB:	2 szt. USB 2.0	
Porty szeregowo:		
Wejścia / wyjścia alarmowe:		
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)	
Detekcja ruchu:		
Inteligentna analiza obrazu:		
Wybrane funkcje:	Strefy prywatności	
Obsługa myszą:	Alarm zaniku sygnału VIDEO 	
Pilot IR w zestawie:		
Zasilanie:	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)	
Pobór mocy:	≤ 10 W (bez HDD)	
Temperatura pracy:	-10 °C ... 45 °C	
Waga:	0.83 kg	
Wymiary:	260 x 248 x 48 mm	
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, czeski, duński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słoweński, szwedzki, węgierski, włoski	
Producent / Marka:	DAHUA	
Gwarancja:	3 lata	