

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/wzmacniacz-antenowy-mx-062-fm-vhf-uhf-12v-terra-p-63426.html>



## WZMACNIACZ ANTENOWY MX-062 FM / VHF / UHF 12V TERRA

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Cena             | 122,00 zł     |
| Dostępność       | dostępny      |
| Numer katalogowy | MX-062        |
| Kod EAN          | 5902887050077 |

### Opis produktu

Wzmacniacz masztowy MX-062 firmy Terra to urządzenie dedykowane do instalacji indywidualnych lub niewielkich instalacji zbiorczych na kilkanaście gniazd, np. w domkach jednorodzinnych. Maksymalny poziom wyjściowy sygnału wynoszący 105dBμV (IMD3=60dB, DIN45004B) pozwala na bezpieczne rozprowadzenie go do kilkunastu gniazd.

Wzmacniacz posiada 1 wejście FM+VHF oraz 2 wejścia UHF. Wzmacniacz cechuje się niskim poziomem szumów.

Przełącznik On/Off umożliwia przesłanie napięcia 12 V i prądu o maksymalnym natężeniu 60 mA do przedwzmacniacza antenowego. Wzmacniacz może być zasilany z typowego zasilacza z separatorem 12V/100mA. Możliwe jest też zasilanie ze wzmacniaczy podających zasilanie po kablu koncentrycznym.

|                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Zakres częstotliwości:            | FM : 88 MHz ... 108 MHz<br>VHF : 174 MHz ... 230 MHz<br>UHF : 470 MHz ... 862 MHz |
| Wzmocnienie :                     | FM : 30 dB<br>VHF : 30 dB<br>UHF : 34 dB                                          |
| Współczynnik szumów:              | FM : 6 dB<br>VHF : 6 dB<br>UHF : 3 dB                                             |
| Tłumienie niedopasowania:         | > 10 dB                                                                           |
| Liczba wejść/wyjść:               | 3 / 1                                                                             |
| IMA3 60dB:                        | 105 dBμV                                                                          |
| Ekran wzmacniacza:                |                                                                                   |
| Impedancja wejściowa / wyjściowa: | 75 Ω                                                                              |
| Typ złącz:                        | "F"                                                                               |
| Obudowa:                          | odlewana obudowa zamocowana wewnątrz kompaktowej obudowy z tworzywa sztucznego    |
| Zamocowanie:                      | na maszcie lub ścianie                                                            |
| Temperatura pracy:                | -20 °C ... 50 °C                                                                  |

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Zasilanie:         | 12 V DC / 80 mA  |
| Waga:              | 0.176 kg         |
| Wymiary:           | 107 x 89 x 43 mm |
| Producent / Marka: | TERRA            |
| Gwarancja:         | 2 lata           |