

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/zasilacz-ups-sinuspro-1000w-1000nbpva-volt-polska-p-167708.html>



## ZASILACZ UPS SINUSPRO-1000W 1000 VA VOLT Polska

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Cena             | <b>806,00 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>       |
| Numer katalogowy | <b>SINUSPRO-1000W</b> |
| Kod EAN          | <b>5903111886370</b>  |

### Opis produktu

Zasilacz awaryjny SINUSPRO-1000W jest urządzeniem służącym do bezprzerwowego zasilania komputerów, serwerów i zestawów komputerowych oraz urządzeń RTV i AGD

W przypadku zaniku napięcia z sieci 230V AC, urządzenie przełącza się w tryb pracy akumulatorowej, pozwalając na dalsze bezprzerwowe działanie systemu i zabezpieczając przed bezpowrotną utratą danych

Stabilizator AVR stabilizuje napięcie z sieci tak, żeby na wyjściu było ono w zakresie norm energetycznych i tym samym bezpieczne dla wszelkiego sprzętu do niego podłączonego Jest to szczególnie istotne przy zasilaniu wrażliwych urządzeń elektronicznych, jak np. komputery, telewizory, czy kontrolery elektroniczne, które są coraz częściej spotykane w najróżniejszych elektronarzędziach i urządzeniach AGD

Uwaga! Do współpracy z urządzeniem zaleca się stosowanie akumulatorów przystosowanych do pracy w trybie ładowania buforowego oraz przygotowanych na możliwość głębokiego rozładowania Przyłączenie do przetwornicy akumulatorów innego typu może spowodować niepoprawną pracę przetwornicy lub uszkodzenie akumulatora

Uwaga! Wyjściowa część okablowania AC w żadnym wypadku nie powinna być podłączona do sieci (dotyczy to również przewodów N oraz PE) albo generatora Takie podłączenie może spowodować uszkodzenia większe, niż zwarcie w obwodzie

Uwaga! Przetwornica nie powinna być używana do zasilania systemów podtrzymania życia bądź innego sprzętu medycznego

|                           |                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moc czynna:               | 700 W                                                                                                                                                                           |
| Moc pozorna:              | 1000 VA                                                                                                                                                                         |
| Napięcie wejściowe:       | 170 V ... 270 V AC                                                                                                                                                              |
| Częstotliwość wejściowa:  | 45 ... 65 Hz (auto wykrywanie)                                                                                                                                                  |
| Napięcie wyjściowe:       | 230 V AC $\pm$ 8 % (czysta sinusoida) - Automatyczny regulator napięcia AVR (tryb zasilania sieciowego)<br>230 V AC $\pm$ 1 % (czysta sinusoida) - akumulator (praca bateryjna) |
| Częstotliwość wyjściowa:  | 50 Hz $\pm$ 0.5 Hz                                                                                                                                                              |
| Regulacja napięcia:       |                                                                                             |
| Regulacja częstotliwości: |                                                                                             |
| Czas przełączenia:        | $\leq$ 4 ms                                                                                                                                                                     |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akumulator:                  | 12 V (brak w zestawie)                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Liczba wyjść:                | 2 szt. - 1 x CEE 7/5, 1 x CEE 7/3 (Schuko)                                                                                                                                                                                                                             |
| Oprogramowanie zarządzające: |                                                                                                                                                                                      |
| Zabezpieczenia:              | Bezpiecznik topikowy<br>Przeciążeniowe<br>Temperaturowe<br>Nadnapięciowe<br>Podnapięciowe<br>Przed nadmiernym rozładowaniem<br>Przeciwwzwarciowe<br>Ochrona przed przeładowaniem                                                                                       |
| Sygnalizacja stanu pracy:    | Wyświetlacz LED : Tryby pracy, Sygnalizacja awarii,<br>Sygnalizacja przeciążenia, Obciążenie robocze, Poziom<br>naładowania akumulatora, Napięcie wejściowe, Napięcie<br>wyjściowe                                                                                     |
| Wybrane cechy:               | Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego<br>Automatyczny regulator napięcia AVR<br>Tryby pracy : AC (tryb zasilania sieciowego), SOLAR (praca<br>bateryjna)<br>Ładowanie akumulatora<br>Przetwornica napięcia (czysta sinusoida)<br>Solidne wykonanie |
| Przeznaczenie:               | Systemy monitoringu<br>komputery PC<br>sieć, serwery, stacje robocze<br>RTV<br>Urządzenia gospodarstwa domowego                                                                                                                                                        |
| Typ obudowy:                 | Naścienna, wisząca                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Waga:                        | 7.2 kg                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wymiary:                     | 322 x 244 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Producent / Marka:           | VOLT Polska                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gwarancja:                   | 2 lata                                                                                                                                                                                                                                                                 |