

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/modul-przekaznikowy-4r-d7-modbus-rtu-p-195912.html>



MODUŁ PRZEKAZNIKOWY 4R-D7 Modbus RTU

Cena	52,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	4R-D7
Kod EAN	5902887067327

Opis produktu

Moduł 4R-D7 pozwala na sterowanie 4 przekaźnikami przy użyciu protokołu Modbus RTU. Komunikacja z urządzeniem może odbywać się za pośrednictwem interfejsu RS-485 lub UART TTL.

Dodatkowo urządzenie posiada 4 wejścia sterujące zabezpieczone transoptorami (zakres napięć wejściowych: 3.3 V ... 30 V). Napięcie z wejść sterujących nie jest napięciem bezpośrednio zasilającym cewkę przekaźnika.

Uwaga! Wyboru interfejsu sterującego dokonuje się za pomocą zworek umieszczonych na płytce. Nie ma możliwości sterowania wyjściami za pomocą obu torów komunikacji jednocześnie.

Sterowanie:	RS-485 / UART TTL
Protokół:	Modbus RTU
Szybkość transmisji:	4800 / 9600 / 19200 b/s (domyślna: 9600 b/s)
Liczba wejść:	4 szt.
Liczba wyjść przekaźnikowych:	4 szt.
Obciążalność styków:	10 A / 250 V AC , 10 A / 30 V DC
Wyjście:	4 x NO/NC
Wybrane cechy:	Sygnalizacja LED Wejścia sterujące zabezpieczone transoptorami, co pozwala stosować sygnały sterujące o napięciach z zakresu 3.3 V DC ... 30 V DC Wejście interfejsu UART jest przystosowane do montażu goldpinów dla sygnałów o napięciach dostosowanych do poziomu TTL (3.3 V DC / 5 V DC) Możliwość skonfigurowania adresu urządzenia (z zapamiętaniem ustawień po zaniku zasilania) w zakresie 1 - 255 (domyślny adres 255) Możliwość ustawienia opóźnienia zadziałania przekaźnika (jednostka bazowa: 0.1 s, zakres wartości: 0.1 s ... 6553.5 s) Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją napięcia wejściowego
Zasilanie:	7 V ... 24 V DC (brak zasilacza w zestawie)
Waga:	0.092 kg
Wymiary:	93 x 91 x 20 mm



Gwarancja:	2 lata
------------	--------