


Link do produktu: <https://www.altech24.pl/sterownik-sieciowy-lamp-w-tym-led-ln-lt-flor-p-90263.html>



## Sterownik sieciowy lamp w tym LED LN-LT FLOR

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena             | <b>249,00 zł</b> |
| Cena poprzednia  | <b>299,00 zł</b> |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>  |
| Numer katalogowy | <b>LN_LT_FL</b>  |

### Opis produktu

**LN\_LT** to uniwersalny sieciowy sterownik radiowy zasilany **230VAC** zaprojektowany specjalnie do załączania pilotem radiowym i przyciskiem żarówek LED, w którym zastosowano triaki, posiadający 2 kanały o łącznej obciążalności 150W. **LN\_LT** posiada wyjścia **S1** oraz **S2**, do których można podłączyć przyciski ściennie-dzwonkowe.

**Uwaga! Sterowanie przycisku S1 i S2 z przewodu N. Prosimy o sugerowanie się naklejką na obudowie.**

- Zaprojektowany specjalnie do załączania pilotem radiowym i przyciskiem żarówek LED, które przy załączniku pobierają znacznie większy prąd niż wynika to z ich mocy znamionowej. Znaczny prąd podczas załączania żarówki LED prowadzi do sklepania styków przełączników. I tak np: przełącznik mogący sterować oświetleniem żarowym o mocy 150W, pracuje poprawnie tylko z żarówkami LED o mocy znamionowej do 10W,
- dwa kanały ? łączna obciążalność kanałów 150W bez względu na rodzaj źródła światła ? LEDowe, żarowe, elektroluminescencyjne (światłówki),
- 819 pilotów = zmiennokodowe KeeLoq SYSTEMowe + (opcja programowana) dowolne piloty z układem HCS pracującego w paśmie 433.92MHz ? analizowana jest część stała transmisji (28 bitów ? ponad 250mln kombinacji),
- trzy tryby pracy:
  - bistabilny z resetem,
  - TDJN (Tak Długo Jak Naciskasz),
  - monostabilny 1-999s, z rozdzielczością 1s,
- kasowanie pilota bez jego obecności,
- odbiornik superheterodynowy, do 200m zasięgu,
- zasilanie 230VAC / 50Hz,
- można zarejestrować nawet 4 przyciski i 10 kombinacji przycisków pilota czteroprzyciskowego i dwa przyciski, i jedną kombinację przycisków pilota dwuprzyciskowego,
- kilka przycisków lub kombinacja przycisków każdego pilota, może sterować jednym lub dwoma kanałami,
- akustyczne potwierdzanie odebrania sygnału pilota ? inaczej dla pilota zmiennokodowego SYSTEMowego, i inaczej dla pilota nieSYSTEMowego z HCSem, inaczej dla kanału nr 1 i nr 2, ? można tę sygnalizację programowo wyłączyć,
- zarejestrowanym pilotem można akustycznie ? buzerem sterownika, odczytać jego pozycję w sterowniku,
- zarejestrowanym pilotem można zdalnie dodać pilota.

**Zasilanie:** 230V AC / 50Hz, +/- 10%

**Pobór prądu:** 12mA/ 0,6W

**Wyjścia:** 2 x 75W, 2 x triak

**Częstotliwość odbioru:** 433.92MHz

**Wymiary:** 42 x 37 x 22mm