

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/bezprzewodowa-czujka-sufitowa-pir-ax-pro-ds-pdcl12-eg2-we-hikvision-p-168954.html>



BEZPRZEWODOWA CZUJKA SUFITOWA PIR AX PRO DS- PDCL12-EG2-WE Hikvision

Cena	433,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	DS-PDCL12-EG2-WE
Kod EAN	6941264082385

Opis produktu

Cyfrowy pasywny czujnik podczerwieni do montażu sufitowego

DS-PDCL12-EG2-WE współpracuje z innymi urządzeniami zgodnymi z systemem bezprzewodowym HIKVISION AX PRO

Współpraca:	HIKVISION AX PRO
Zastosowanie:	Wewnętrzna
Pyroelement:	poczwórny
Rodzaj czujnika:	Pasywna podczerwień (PIR)
Zasięg:	max. 12 m / 360 ° z wysokości 2.4 m obszar Ø 8 m z wysokości 4 m obszar Ø 12 m
Regulacja czułości:	Auto, poziom niski
Zalecana wysokość montażu:	2.4 m ... 4 m
Zakres częstotliwości:	868 MHz - Tri-X Wireless
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	max. 1600 m
Sygnalizacja alarmu:	Dioda LED : Kolor - niebieski, Sygnał do centrali alarmowej
Autodiagnostyka:	
Funkcja prealarmu:	
Odporność na zwierzęta:	
Cyfrowa kompensacja temperatury:	
Wykrywalna prędkość ruchu:	0.3 ... 2 m/s
Wybrane cechy:	SEC (Smart Environmental Control) - zaawansowane cyfrowe przetwarzanie sygnału oraz optyka 3D Wskaźnik sygnału

	Komunikacja dwukierunkowa Szyfrowanie danych AES-128 Ochrona przed zagłuszaniem poprzez przełączanie częstotliwości zapewnia niezawodną transmisję Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża
Zasilanie:	Zdalne zarządzanie 1 x bateria CR123A 3 V (w zestawie)
Czas pracy na baterii:	~ 5 lat
Pobór prądu:	max. 81 mA
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.108 kg
Wymiary:	Ø 101 x 33 mm
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	314300159
Gwarancja:	2 lata