

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/czujka-dualna-mikrofala-pir-opal-satel-p-28729.html>



CZUJKA DUALNA MIKROFALA + PIR OPAL SATEL

Cena	430,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	OPAL
Kod EAN	5905033334465
Producent	Satel

Opis produktu

Cyfrowa czujka dualna wyposażona w tor detekcji PIR oraz mikrofalowy

Zastosowanie:	Zewnętrzna
Pyroelement:	Podwójny
Rodzaj czujnika:	Pasywna podczerwień (PIR) i mikrofala (MW)
Zalecana wysokość montażu:	2.4 m
Zasięg:	max. 12 x 15 m
Kąt detekcji:	100 °
Regulacja czułości:	16-stopniowa - Sterowanie za pomocą przycisków
Wyjście alarmowe:	NC
Sygnalizacja LED:	4 s Zielony - Czujnik MW 2 s Czerwony - Sygnalizacja alarmu 4 s Żółty - Czujnik PIR
Wyjście sabotażowe:	NC
Pasmo częstotliwości mikrofal:	24 GHz
Odporność na zwierzęta:	≤ 20 kg
Funkcja antymaskingu:	
Czas sygnalizacji naruszenia:	2 s
Maksymalne obciążenie wyjść:	40 mA / 16 V DC
Cyfrowa kompensacja temperatury:	
Stopień zabezpieczenia (Grade):	EN50131-2-2 Grade 2
Klasa środowiskowa EN 50130-5:	IIla
Zasilanie:	12 V DC / 20 mA
Temperatura pracy:	-40 °C ... 55 °C
Wykrywalna prędkość ruchu:	0.3 ... 3 m/s

Wybrane cechy:	Klasa szczelności - IP54 EN 50130-4, EN50130-5, EN 50131-1, EN 50131-2-2 cyfrowy algorytm detekcji z kompensacją temperatury, zapewniający wysoką odporność na fałszywe alarmy i powtarzalność parametrów Odporność na zmiany warunków środowiskowych Kontrola strefy podejścia Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża
Kolor:	Biały
Waga:	0.176 kg
Wymiary:	138 x 65 x 58 mm
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	2 lata