

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/dualna-czujka-kurtynowa-mikrofala-pir-agate-satel-p-199317.html>



DUALNA CZUJKA KURTYNOWA MIKROFALA + PIR AGATE SATEL

Cena	472,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	AGATE
Kod EAN	5905033331129

Opis produktu

Cyfrowa czujka dualna wyposażona w tor detekcji PIR oraz mikrofalowy

Konstrukcja czujki AGATE spełnia wymagania normy EN 50131-2-4, Grade 3 Dzięki temu urządzenie to można stosować do zabezpieczania wnętrz obiektów szczególnie narażonych na włamanie, w których wymagany jest wysoki stopień ochrony, m.in. w sklepach jubilerskich i w pomieszczeniach budynków użyteczności publicznej

Zastosowanie:	Zewnętrzna
Pyroelement:	Podwójny
Rodzaj czujnika:	Pasywna podczerwień (PIR) i mikrofala (MW)
Zalecana wysokość montażu:	2.4 m
Zasięg:	max. 14 m
Kąt detekcji:	10 °
Regulacja czułości:	Czujnik PIR - Potencjometrem Mikrofala (MW) - Potencjometrem
Wyjście alarmowe:	NC ,
Sygnalizacja LED:	4 s Zielony - Czujnik MW 2 s Czerwony - Sygnalizacja alarmu 4 s Niebieski - Czujnik PIR
Pasma częstotliwości mikrofal:	24.125 GHz
Odporność na zwierzęta:	
Funkcja antymaskingu:	Aktywny antymasking IR
Czas sygnalizacji naruszenia:	2 s
Cyfrowa kompensacja temperatury:	
Stopień zabezpieczenia (Grade):	EN 50131-2-4, Grade 3
Klasa środowiskowa EN 50130-5:	IIIa

Zasilanie:	12 V DC / 25 mA
Temperatura pracy:	-40 °C ... 55 °C
Wykrywalna prędkość ruchu:	0.3 ... 3 m/s
Stopień zabezpieczenia (Grade):	3
Wybrane cechy:	Klasa szczelności - IP54 EN 50130-4, EN50130-5, EN 50131-1, EN 50131-2-4 Klasa środowiskowa EN 50130-5 : IIIa Możliwość pracy w niekorzystnych warunkach atmosferycznych (deszcz, śnieg, mgła, silny wiatr) cyfrowy algorytm detekcji z kompensacją temperatury, zapewniający wysoką odporność na fałszywe alarmy i powtarzalność parametrów Odporność na zmiany warunków środowiskowych Kontrola strefy podejścia Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża
Kolor:	Biały
Waga:	0.092 kg
Wymiary:	44 x 105 x 40 mm
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	2 lata