

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kurtynowa-czujka-pir-cd-2-br-satel-p-195944.html>



KURTYNOWA CZUJKA PIR CD-2-BR SATEL

Cena	113,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	CD-2-BR
Kod EAN	5905033333888

Opis produktu

Czujka kurtynowa zapewnia wąski kąt detekcji

Zastosowanie:	Wewnętrzna
Pyroelement:	Podwójny
Rodzaj czujnika:	Pasywna podczerwień (PIR)
Zasięg:	5 x 1 m, 15 °
Regulacja czułości:	
Wyjścia alarmowe:	NC
Funkcja prealarmu:	
Czas sygnalizacji naruszenia:	2 s
Maksymalne obciążenie wyjść:	40 mA / 24 V DC
Cyfrowa kompensacja temperatury:	
Odporność na zwierzęta:	
Zasilanie:	12 V DC / 7 mA (max)
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Wykrywalna prędkość ruchu:	0.3 ... 1 m/s
Wybrane cechy:	Soczewka kurtynowa cyfrowy algorytm detekcji z kompensacją temperatury, zapewniający wysoką odporność na fałszywe alarmy i powtarzalność parametrów Nadzór układu detekcji ruchu Nadzór napięcia zasilania Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża Sygnalizacja LED Zgodność z normami EN 50130-4, EN 50130-5 Klasa środowiskowa EN 50130-5 . II

Kolor:	Brązowy
Waga:	0.022 kg
Wymiary:	105 x 25 x 20 mm
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	2 lata