

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/miernik-universalny-ut-118b-uni-t-p-91830.html>



MIERNIK UNIWERSALNY UT-118B UNI-T

Cena **151,00 zł**

Dostępność **dostępny**

Numer katalogowy **UT-118B**

Kod EAN **5901436743972**

Opis produktu

UT-118B jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym służącym do pomiaru: napięcia, prądu, rezystancji, diod. Urządzenie posiada także wbudowany tester baterii.

Pomiar napięcia DC:	3 V ± (1% + 3) @ 0.001 V , 30 V ± (1% + 3) @ 0.01 V , 300 V ± (1% + 3) @ 0.1 V
Pomiar napięcia AC:	3 V ± (1% + 4) @ 0.001 V , 30 V ± (1% + 4) @ 0.01 V , 300 V ± (1% + 4) @ 0.1 V
Pomiar prądu DC:	■
Pomiar prądu AC:	■
Pomiar rezystancji:	300 Ω ± (1.0% + 3) @ 0.1 Ω , 3 kΩ ± (1.0% + 3) @ 0.001 kΩ , 30 kΩ ± (1.0% + 3) @ 0.01 kΩ , 300 kΩ ± (1.0% + 3) @ 0.1 kΩ , 3 MΩ ± (1.5% + 5) @ 0.001 MΩ , 30 MΩ ± (1.5% + 5) @ 0.01 MΩ
Pomiar pojemności:	3 nF ± (3% + 5) @ 0.001 nF , 30 nF ± (3% + 5) @ 0.01 nF , 300 nF ± (3% + 5) @ 0.1 nF , 3 μF ± (3% + 5) @ 0.001 μF , 30 μF ± (3% + 5) @ 0.01 μF , 300 μF ± (5% + 5) @ 0.1 μF , 3 mF @ 0.001 mF - pomiar poglądowy
Pomiar indukcyjności:	■
Pomiar częstotliwości:	■
Pomiar temperatury:	■
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych:	■
hFE:	■

Test diody:	
Sygnalizacja ciągłości obwodu:	
Sprawdzanie stanów logicznych TTL:	
RS-232:	
Wybrane cechy:	Funkcja EF - umożliwia bezkontaktowe wykrycie napięcia np. w przewodach, w zakresie 50V ... 400V Hold - zatrzymanie wskazania miernika Wskaźnik niskiego poziomu baterii Wbudowana latarka LED Estetyczne i solidne wykonanie
Zasilanie:	1 x Bateria typ : CR2032 3V - w zestawie
Waga:	0.06 kg
Wymiary:	180 x 26 x 22 mm
Producent / Marka:	UNI-T
Gwarancja:	2 lata