

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/multiswitch-mv-532-5-wejsc32-wyjscia-terra-p-196460.html>



MULTISWITCH MV-532 5 WEJŚĆ/32 WYJŚCIA TERRA

Cena	1 507,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	MV-532
Kod EAN	5907634594668

Opis produktu

Multiswitche radialne serii MV zaprojektowane zostały w sposób umożliwiający pracę w średnich i dużych zbiorczych instalacjach telewizyjnych RTV+SAT, mogą być również stosowane w mniejszych instalacjach domowych

Multiswitch MV-532 posiada aktywny (wzmacniany) tor telewizji naziemnej oraz satelitarnej Regulacja wzmocnienia (poziomu sygnału) dla każdego z torów satelitarnych oraz DVB-T odbywa się za pomocą dedykowanych przełączników

Odlewana obudowa gwarantuje wysoki poziom ekranowania - klasa A

Wejścia:	4x 950 MHz ... 2400 MHz , 1x 47 MHz ... 862 MHz - Aktywne
Wyjścia:	32x 47 MHz ... 2400 MHz
Sygnały przełączające:	14 V / 18 V 0 Hz / 22 kHz
Wzmocnienie SAT (prekorekcja kabla):	2 ... 14 dB
Wzmocnienie TV (prekorekcja kabla):	-4 ... 5 dB
Regulacja wzmocnienia SAT:	12 dB z krokiem co 4 dB
Regulacja wzmocnienia TV:	15 dB z krokiem co 1 dB
Separacja:	Między wejściami SAT/SAT ≥ 30 dB Wyjść ≥ 27 dB SAT Wyjść ≥ 35 dB DVB-T
Maksymalny poziom wyjściowy SAT:	105 dB μ V
Maksymalny poziom wyjściowy TV:	80 ... 86 dB μ V
Zasilanie przedwzmacniaczy:	
Zasilanie:	Wejścia HL/HH Zasilacz 18 V DC / 1 A (brak w zestawie)
Waga:	1.52 kg
Wymiary:	267 x 135 x 50 mm
Producent / Marka:	TERRA
Gwarancja:	2 lata

