

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/sterownik-ln-p-do-nice-smilo-p-47375.html>

Sterownik LN_P do NICE SMILO



Cena	142,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	LN_P_SMILO
Producent	Proxima

Opis produktu

LN-P to uniwersalny sieciowy sterownik radiowy zasilany 230V AC, posiadający 2 kanały przekaźnikowe o obciążalności 3A/230V.

Sterownik **LN-P** można wykorzystać np. do sterowania napędem bramy, który nie posiada wyjścia 24V zasilającego akcesoria. **LN-P** posiada wyjścia **S1** oraz **S2**, do których można podłączyć przyciski ściennie-dzwonkowe.

Zobacz FILM, który rozwieje Twoje wszelkie wątpliwości

- Naciśnięcie łącznika S1 włącza/zmienia stan kanału 1, a naciśnięcie łącznika S2 włącza/zmienia stan kanału 2
- Przyjmuje piloty zmiennokodowe wiodącego systemu + dowolne piloty z układem HCS pracujące w paśmie 433,92MHz
- Możliwość kasowanie pilota bez jego obecności
- Można zarejestrować nawet 4 przyciski i 10 kombinacji przycisków pilota czteroprzyciskowego oraz dwa przyciski i jedną kombinację przycisków pilota dwuprzyciskowego
- Zarejestrowanym pilotem można:
 - optycznie diodą LED zdalnie odczytać jego pozycję w sterowniku
 - zdalnie sklonować pilota
- UWAGA: ANTENA może znajdować pod napięciem 230V- nie należy jej skracać

Zasilanie: 230V AC

Pobór prądu: 12 mA/ 0,6W przekaźnik wył.

Wyjścia: 2 x 3A/ 230AC przekaźnik NO

Liczba pilotów: 819 pilotów 433,92MHz

Tryby kanałów: Monostabilny (1-999 sekund), Bistabilny, TDJN -Tak Długo Jak Naciskasz

Wymiary: 36 x 42 x 21 mm (otwór 4/8 mm)

Waga: 35g