

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/wylacznik-nadpradowy-1p-b-32-a-noark-s191-p-122298.html>



Wyłącznik nadprądowy 1P B, 32 A, NOARK S191.

Cena	19,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	LXNO14
Kod EAN	8592765000125

Opis produktu

Wyłącznik nadprądowy 1P B, 32 A, NOARK S191.

Modułowy wyłącznik nadprądowy serii Ex9BN to uniwersalne urządzenie dla wszystkich typów aplikacji spełniających wysokie wymagania norm do użytku domowego.

Możliwość rozbudowy

Wyłączniki mogą być łączone z szeroką gamą akcesoriów, w tym ze stykami pomocniczymi, stykami pomocniczymi zadziałania, wyzwalaczami wzrostowymi, podnapięciowymi oraz nadnapięciowymi lub blokami różnicowoprądowymi.

Uniwersalność

Możliwe jest tworzenie różnorodnych kombinacji akcesoriów. Kombinacje te ograniczone są jedynie przez całkowitą liczbę, a nie rodzaj akcesoriów – wszystkie elementy pasują do siebie. Można zamontować do trzech jednostek styków pomocniczych lub styków pomocniczych zadziałania oraz do dwóch jednostek wyzwalaczy.

Marka	Noark
Model	Ex9BN
Napięcie znamionowe łączeniowe	DC 48 V (na biegun)
Minimalne napięcie	AC/DC 12 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa	6 kA
Prąd znamionowy	32 A
Charakterystyka wyzwalania	B
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane	6 kV
Napięcie znamionowe izolacji	690 V AC
Trwałość mechaniczna	20 000 łączy
Trwałość elektryczna	10 000 łączy
Klasa ograniczenia energii	3
Maksymalne dobezpieczenie bezpiecznikiem	max. 125 A gG
Kierunek zasilania	Dowolny (z góry lub z dołu)
Szerokość	18 mm (na biegun)
Wysokość	83 mm (89 mm z uchwytem na listwę)
Wysokość czoła	45 mm
Montaż	Na szynie standardowej TH-35 mm
Stopień ochrony	IP20
Zaciski	Szynowe i windowe
Waga	0,12 kg (na biegun)