

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/wzmacniacz-do-multiswitchy-sa-91l-9-wejsc-9-wyjsc-terra-p-198038.html>



WZMACNIACZ DO MULTISWITCHY SA-91L 9 WEJŚĆ / 9 WYJŚĆ TERRA

Cena	1 236,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	SA-91L
Kod EAN	5907634561943

Opis produktu

Wzmacniacz magistrali multiswitchowej SA-91L przeznaczony jest do stosowania w zbiorczych systemach SMATV bazujących na multiswitchach 9-wejściowych. Urządzenie wyposażone jest w 8 wejść satelitarnych oraz 1 wejście DVB-T/Radio i umieszczone na wejściu instalacji pozwala na wzmocnienie i wyrównanie poziomu sygnału przed dalszą dystrybucją.

Zastosowanie wzmacniacza SA-91L pozwala na budowę rozległych systemów multiswitchowych liczących nawet kilkaset gniazd. Regulacja poziomu sygnałów za pomocą przełączników zapewnia stabilność parametrów w czasie.

Odlewana obudowa gwarantuje wysoki poziom ekranowania - klasa A.

Wejścia:	8x 950 MHz ... 2400 MHz , 1x 47 MHz ... 790 MHz
Wyjścia:	2 x V.Lo, 2 x H.Lo, 2 x V.Hi, 2 x H.Hi, RTV
Wzmocnienie odgałęzienia SAT:	22 dB
Regulacja wzmocnienia SAT:	0 ... 15 dB z krokiem co 1 dB
Wzmocnienie SAT (prekorekcja kabla):	0 / 3 / 5 / 7 dB
Wzmocnienie odgałęzienia TV:	22 dB
Regulacja wzmocnienia TV:	0 ... 15 dB z krokiem co 1 dB
Wzmocnienie TV (prekorekcja kabla):	0 / 6 / 12 / 18 dB
Separacja:	Między wejściami SAT/SAT 30 dB Między wejściami TV/SAT 30 dB
Szumy własne:	dB
Maksymalny poziom wyjściowy SAT:	114 dBμV
Maksymalny poziom wyjściowy TV:	109 dBμV
Zasilanie urządzeń:	14 V DC / 0.5 A , 18 V DC / 1.8 A (max. 1 A dla 1 linii)
Zasilanie przedwzmacniaczy:	12 V DC / 0.1 A
Przejście DC (maks.):	2 A
Zasilanie:	230 V AC, 50 / 60 Hz
Pobór mocy:	7 W

Temperatura pracy:	-20 °C ... 50 °C
Wymiary:	364 x 135 x 52 mm
Waga:	1.07 kg
Producent / Marka:	TERRA
Gwarancja:	2 lata